



# ANLY CONTROLLER

## AG4Q-H 交替繼電器



### 功能特性：

#### AG4Q-H, AG4Q-H3, AG4Q-HC

- 可自由設定雙馬達自動交替運轉(AUTO)或任何其中單一馬達單獨運轉(MANUAL)。

#### AG4Q-HS

- 由1-3輸入接點作為交替運轉訊號。
- 可依客戶需求訂製特殊規格。

### 規格：


|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 操作電壓   | AC(V): 12, 24, 110, 220, 240            |
| 操作電壓範圍 | 額定操作電壓的85~110%                          |
| 電源頻率   | 50 / 60 Hz                              |
| 接點容量   | 250VAC 5A 電阻性負載                         |
| 復歸時間   | MAX 0.3sec                              |
| 消耗功率   | 約3VA                                    |
| 使用壽命   | 機械: 5,000,000 次<br>電氣: 100,000 次(額定容量內) |
| 使用周圍溫度 | -10 ~ +50℃ (不可結冰結露)                     |
| 使用周圍濕度 | MAX 85%RH (不可結露)                        |
| 使用海拔高度 | MAX 2000m                               |
| 重量     | 約210g                                   |

### 型式分類：


| 型號              | AG4Q-H,-HC | AG4Q-H3 | AG4Q-HS |
|-----------------|------------|---------|---------|
| 輸出接點(8-5,8-6)   | 1a, 1a     | 1a, 1a  | 1a, 1a  |
| 輸入檢知延遲          | 3秒         | 即時      | 200mS   |
| 單組接點交替運轉(1-3)   | ○          | ○       | ○(脈波)   |
| 雙組接點同時運轉(1-4)   | ○          | ○       | —       |
| 交替運轉AUTO/MANUAL | ○          | ○       | —       |

## 接線圖：

AG4Q-H, AG4Q-H3, AG4Q-HS




AG4Q-HC




## 時序圖：


AG4Q-H




AG4Q-H3



AG4Q-HS






AG4Q-HC



## 外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座



公差：± 0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號  
TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017  
台中分公司：台中市北區進化路351巷6號  
TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414  
高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號  
TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419  
香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座  
TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080  
無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓  
TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF JALAN SUNGEI BESI, 57100 KUALA LUMPUR, MALAYSIA  
TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052  
印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9, JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA  
TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228